

# AMPLIFICADORES DE APARTAMENTO



AA QC 211 · AA QC 182

- ✓ Fuente de alimentación conmutada de alto rendimiento
- ✓ Tamaño ultra compacto
- ✓ Instalación en cajas de registro de 80 x 80mm
- ✓ Gran facilidad de montaje en apenas unos segundos
- ✓ Conexión rápida QuiCoax sin necesidad de conectores
- ✓ Caja de zamak QuiCoax de alto blindaje
- ✓ LED indicador de funcionamiento
- ✓ Sistema QuiCoax de última generación para una conexión aún más fácil
- ✓ Su altísimo nivel de saturación permite el tratamiento simultaneo de señales débiles con otras muy potentes sin llegar a intermodular



AA QC 211



Instalación en caja de 80 x 80mm

01



Reduce al mínimo el **tiempo de instalación**

02



**Sin** necesidad de **herramientas**

03



Garantiza un **excelente conexionado** y **minimiza el espacio**

04



Elevadísimo **factor de blindaje CLASE A +10dB** en toda la banda

05



**Elimina** el uso de **conectores** y los **costes** asociados

06



**QuiCoax**, el nuevo **estándar de conexión**



## TABLA TÉCNICA

REFERENCIA		AA QC 211	AA QC 182
Código		111011	111012
Entradas	N.	1	1
Salidas	N.	1	2
Frecuencias	MHz	47 -694	47 -694
Ganancia	dB	21	18
Regulación	dB	10	10
Nivel de salidaDIN 45004B	dB $\mu$ V	114	2 x 110
Pérdidas de retorno	dB	>10	>10
Figura de ruido	dB	<3	<3
Alimentación	V	100-240	100-240
Consumo de potencia	W	0,9	0,9